

# UPC-700 隨身寶 (Body Cam) Q & A

## Q1. 什麼是隨身寶?

A: (1)隨身寶為最新的穿戴式科技產品, 是守護您幸福與安全的最佳夥伴. (2)多功能產品可以取代攝影機, 照相機, 行車記錄器, 錄音筆...

## Q2. 隨身寶的特色是什麼?

A: (1)輕薄短小, 操作簡單, 用途廣泛, 隱蔽性高. (2)適合各種年齡及性別, 穿戴使用, 當作隨身的錄影, 錄音的保護裝備. (3)適合安裝在各式的帽子, 便帽(鴨舌帽), 工程帽, 單車帽, 機車帽. (4)適合當作「行車記錄器」, 安裝在單車, 機車及各種車輛上使用. (5)適合安置在各種場合, 如教室, 會議室, 浮潛, 釣魚, 划雪, 監視...

## Q3. 電力可持續多久?

A: 4~5 小時超強電池續航力

## Q4. 內建電池容量多少?

A: 內建鋰電池 2000mAH.

## Q5. 如何知道剩餘電量?

A：設有電量不足提示燈號，當電量不足時會於操作燈號處亮紅燈閃爍警示，約 1 分鐘閃爍 3 次，表示剩餘電量最多只有一個小時可使用，此時為提醒使用者請適時補充電力。

#### Q6. 電池要如何充電？

A：(1)可用室電直充(110V or 220V)

(2)可接車充來充電(12V)

(3)可接行動電源充電(5V)

(4)可用電腦 USB 充電(5V)

#### Q 7. 拍攝角度？

A：170 度超廣角鏡頭，並且鏡頭有三種方位可供選擇，任何安置空間，位置皆可解決

#### Q 8. 鏡頭規格及光圈大小？

A：6G 全玻璃, 500 萬畫素, F2.0 大光圈.

#### Q 9. 攝影解析度是多少？

A：FHD 1920x1080P 30fps

**Q 10. 沒有顯示器要如何得知拍攝角度與效果?**

A : 170 度廣角, 遠距離自動對焦系統, 使用配件 OTG/USB 連接線(選購), 直接與手機連線, 就可以觀看攝錄的效果.

**Q 11. 手機如何與隨身寶連線, 讀取資料?**

A : (1)手機必須是智慧型手機, Android 作業系統. (2)手機下載 APP, 影片播放軟體(Video Player), 如 MX Player, KM Player, Dice Player (3)使用 OTG/USB 連接線(選購). (4)連線後就可以直接讀取或分享影片.假如連線不成功, 請上惠豪網站產品安裝說明.

**Q12. 影片為何種格式?**

A : 影片為 H.264 .Mov 檔案, 每 3 分鐘儲存格式, 影像, 聲音, 時間循環錄影不漏秒。

**Q 13. 記憶體容量多大? 可以記錄多少時間?**

A : 內建 Micro SD card 32GB 或 64GB.

SD card	64GB	32GB
1080P	8.4hrs	4.1hrs

\*以上數據僅供參考, 實際狀況與 SD card 品質好壞會有差異

**Q14. 若事故發生, 突然斷電的情況, 當時檔案會損毀嗎?**

A: 不會的, 斷電前的所有影像皆會自動存檔在 SD card 內, 可以立即讀取.

**Q15. 有沒有防水?防水等級多少?**

A: 100%防水, 防水等級達 IPX7(一公尺, 30 分鐘)

**Q16. 是否有錄音功效?**

A: 擁有 36db 高靈敏度感應 Microphone, 收音效果極佳, 可以單獨當作錄音蒐證的裝備.

**Q17. 隨身寶的尺寸及重量是多少?**

A: 62(L) x 40(W) x 25(H) mm, 60g

**Q18.是否有夜視效果?**

A: 6G 全玻璃, F1.8 大光圈, 夜視效果佳.

**Q19.有沒有照相功能呢?**

A: 有 · 隨時皆可拍照 · 1.具有攝影中截圖功能 ; 2.可於待機模式時拍 1000 萬

畫素高解析度照片，保留關鍵的照片不會被循環錄影遮蓋掉。

**Q20. 產品有那些安全規格?**

A : BSMI, FCC, CE, RoHS

**Q21. 產品保固期多久?**

A : 保固兩年, Made in Taiwan

**Q22. 是否支援邊充邊錄功能?**

A : 是的.

**Q23. Micro SD Card 若是不小心格式化不能使用了, 該怎麼辦?**

A : 官網上有將原資料格式復原的程式, 下載使用後即可回復原本設定. SD card

的網址 : <http://www.haihao.com.tw/product/SDcardrepair.doc>

**Q24.若是時間不對或跳掉了, 該怎麼辦呢?**

A : (1)請先充電, 使隨身寶可以正常運作. (2)並使用檔案內產品設定 txt 檔案, 打

開後, 請直接到時間那一行, 將時間前方的 N 改為 Y, 如 Y2017.07.07 12:12:00 .

請一定要維持該格式, 存檔後退出電腦, 之後開啟隨身寶以成功讀取正確時間。

HaiHao Technology Rev 2.0